



BRUKSANVISNING

PROMITTO NØDLYSMODUL

ARTIKKELNR: 150500
EAN: 7090049800184

Produktinformasjon

Nødllysmodul gir nødllys til LED stripene M-Flex og SafeLight dersom strømmen blir borte.



Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidig oppslag.

SafeLight

M-Flex



Med Promitto Connect får du full fleksibilitet. Alle våre LED-striper, lyskastere, nødllysmodul og nødbelysning er compatible og kan enkelt kobles sammen.

Spesifikasjoner

Spenning	220-245V, 50/60Hz
Effekt	50W
Kapslingsklasse	IP65
Maks. belastning	1500W / 100m LED strip
Batteritype	Lithium 5200 mAh
Batteritid	60 +60 minutter
Tilkoblingskabel inn	AC 85-275V
Tilkoblingskabel ut	DC 120-260V
Omgivelsestemperatur	-10 til +50°C
Mål	298mm x 93mm x 53mm
Vekt	2,2 kg
Materiale	Aluminium
Godkjenninger	CE



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU and 2006/66/EC).

Installasjon

- Kobles kun til M-Flex eller SafeLight LED strip
- Kan skrus til underlaget
- La modulen lade i minst 12 timer før bruk

Lading

- Batteriet i nødlysmodulen lades når den er tilkoblet strøm. LED stripen behøver ikke være tilkoblet for å lade batteriet.
- Hvis modulen blir varm, avbryt ladingen og koble fra LED strip. La batteriet avkjøles før du forsetter.

Lagring

- Unngå kontakt med etsende stoffer og utsett ikke modulen for varme eller ild.
- Batteriet bør lades før lagring.
- Unngå lagring av tomt batteri.
- Anbefalt lagringstemperatur er 0 til 30°C

Transport

- Håndteres med forsiktighet under lasting -og lossing samt under transport.
- Transporter ikke nødlysmodulene sammen med brannfarlige og eksplosive varer, eller skarpe metallgjenstander.

Service

- Ved bytte av batteri skal alltid spenningen være brutt.
- Batteriet bør vedlikeholdslades innen 6 måneder.

Funksjon/bruksområde

Ved bortfall av strøm vil nødlysmoduleen slå over til batteridrift og LED lyset vil lyse med 10% av opprinnelig lysstyrke. Enheten er godkjent for bruk i både tørre og fuktige omgivelser.

Ved fullt oppladet batteri vil enheten gi 1 + 1 time med nødbelysning. Etter 1 time slår enheten seg av automatisk. Dersom det oppstår et nytt spenningsbortfall vil enheten være aktiv i ytterligere 1 time. Batterifunksjonen må testes regelmessig.

LED indikator

Nødlysmoduleen er utstyrt med en LED indikator som viser status for enheten. Denne har følgende betydning:

Rødt konstant lys:	Enheten lader.
Grønt konstant lys:	Enheten er fulladet.
Blinker grønt (1Hz):	Strøm frakoblet – Nødfunksjon er i drift
Blinker raskt grønt (3Hz):	Månedlig selv-sjekk status.
Blinker raskt grønt (5Hz):	Årlig selv-sjekk modus.
Blinker rødt:	Systemfeil. Service kreves.

Dersom nødfunksjon er i drift og den grønne lampen slutter å lyse er batteriet tomt.

Advarsel

- Dypp ikke enheten i vann.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av brann eller varmeovn.
- Forsøk ikke å modifisere enheten.
- Plaser ikke enheten i trykkammer eller utsett den for mikrobølgestråler.
- Ikke bruk enheten hvis den avgir en sterk lukt, genererer varme, blir misfarget, deformert eller virker unormalt på noen måte. Koble fra strøm og LED strip umiddelbart og avbryt bruk.
- Lad ut batteriet før det sendes til returhåndtering. Skal ikke blandes i blybatterigjenvinning, spør din gjenvinningsstasjon hvis du er usikker.
- Hold batteriet borte fra barn og kjæledyr.