BRUKSANVISNING

PROMITTO NØDLYSMODUL

ARTIKKELNR: 150500
EAN: 7090049800184

NØDLYSMODUL

Art nr: 150500 NO

Produktinformasjon

Nødlysmodul gir nødlys til
LED stripene M-Flex og SafeLight
dersom strømmen blir borte.



Denne bruksanvisningen skal leses før bruk og tas vare på for framtidig oppslag.

Promitto CONNECT

Med Promitto Connect får du full fleksibilitet. Alle våre LED-striper, lyskastere, nødlysmodul og nødbelysning er kompatible og kan enkelt kobles sammen.

Spesifikasjoner

Spenning	220-245V, 50/60Hz
Effekt	50W
Kapslingsklasse	IP65
Maks. belastning	1500W / 100m LED strip
Batteritype	Lithium 5200 mAH
Watt timer	96,2 Wh
Batteritid	60 +60 minutter
Tilkoblingskabel inn	AC 85-275V
Tilkoblingskabel ut	DC 120-260V
Omgivelsestemperatur	-10 til +50°C
Mål	298mm x 93mm x 53mm
Vekt	2,2 kg
Materiale	Aluminium
Godkjenninger	CE

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU and 2006/66/EC).

NØDLYSMODUL

Art nr: 150500 NO

Installasjon

- Kobles kun til M-Flex eller SafeLight LED strip
- Kan skrus til underlaget
- La modulen lade i minst 12 timer før bruk
- Modulen erstatter tilkoblingskabelen og må plasseres i starten av linjen
- Én modul støtter opptil 100 m LED-strip

Lading

- Batteriet i nødlysmodulen lades når den er tilkoblet strøm. LED stripen behøver ikke være tilkoblet for å lade batteriet.
- Hvis modulen blir varm, avbryt ladingen og koble fra LED strip. La batteriet avkjøles før du forsetter.

Lagring

- Unngå kontakt med etsende stoffer og utsett ikke modulen for varme eller ild.
- Batteriet bør lades før lagring.
- Unngå lagring av tomt batteri.
- Anbefalt lagringstemperatur er 0 til 30°C

Transport

- Håndteres med forsiktighet under lasting -og lossing samt under transport.
- Transporter ikke nødlysmodulene sammen med brannfarlige og eksplosive varer, eller skarpe metallgjenstander.

Service

- Ved bytte av batteri skal alltid spenningen være brutt.
- Batteriet bør vedlikeholdslades innen 6 måneder.

NØDLYSMODUL

Art nr: 150500 NO

Funksjon/bruksområde

Ved bortfall av strøm vil nødlysmodulen slå over til batteridrift og LED lyset vil lyse med ca. 15 % av full lysstyrke. Enheten er godkjent for bruk i både tørre og fuktige omgivelser.

Ved fullt oppladet batteri vil enheten gi 1 + 1 time med nødbelysning. Etter 1 time slår enheten seg av automatisk. Dersom det oppstår et nytt spenningsbortfall vil enheten være aktiv i ytterligere 1 time. Batterifunksjonen må testes regelmessig.

LED indikator

Nødlysmodulen er utstyrt med en LED indikator som viser status for enheten. Denne har følgende betydning:

Rødt konstant lys:	Enheten lader.
Grønt konstant lys:	Enheten er fulladet.
Blinker grønt (1Hz):	Strøm frakoblet – Nødfunksjon er i drift
Blinker raskt grønt (3Hz):	Månedlig selv-sjekk status.
Blinker raskt grønt (5Hz):	Årlig selv-sjekk modus.
Blinker rødt:	Systemfeil. Service kreves.

Dersom nødfunksjon er i drift og den grønne lampen slutter å lyse er batteriet tomt.

Advarsel

- Dypp ikke enheten i vann.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av brann eller varmeovn.
- Forsøk ikke å modifisere enheten.
- Plaser ikke enheten i trykkammer eller utsett den for mikrobølgestråler.
- Ikke bruk enheten hvis den avgir en sterk lukt, genererer varme, blir misfarget, deformert eller virker unormalt på noen måte. Koble fra strøm og LED strip umiddelbart og avbryt bruk.
- Lad ut batteriet før det sendes til returhåndtering. Skal ikke blandes i blybatterigjenvinning, spør din gjenvinningsstasjon hvis du er usikker.
- Hold batteriet borte fra barn og kjæledyr.